Skupina řídicích znaků

Dec	Hex	Oct	Rotace	Znak	Kláv	Graficky	Název znaku
0	00	000	000000	NUL	CTRL+@		null
1	01	001	000400	SOH	CTRL+A	☺	start of heading
2	02	002	001000	STX	CTRL+B	☻	start of text
3	03	003	001400	ETX	CTRL+C	♡	end of text
4	04	004	002000	EOT	CTRL+D	♢	end of transmission
5	05	005	002400	ENQ	CTRL+E	♣	enquiry
6	06	006	003000	ACK	CTRL+F	♠	acknowledge
7	07	007	003400	BEL	CTRL+G	•	bell 🔔
8	08	010	004000	BS	CTRL+H	◘	backspace
9	09	011	004400	HT	CTRL+I	○	tab horizontally
10	0A	012	005000	LF	CTRL+J	◙	line feed
11	0B	013	005400	VT	CTRL+K	♂	tab vertically
12	0C	014	006000	FF	CTRL+L	♀	form feed
13	0D	015	006400	CR	CTRL+M	♪	carriage return
14	0E	016	007000	SO	CTRL+N	♫	shift out
15	0F	017	007400	SI	CTRL+O	∗	shift in
16	10	020	010000	DLE	CTRL+P	▷	data link escape
17	11	021	010400	DC1	CTRL+Q	◁	device control 1 X-ON
18	12	022	011000	DC2	CTRL+R	↕	device control 2 TAPE
19	13	023	011400	DC3	CTRL+S	‼	device control 3 X-OFF
20	14	024	012000	DC4	CTRL+T	¶	device control 4 TAPE
21	15	025	012400	NAK	CTRL+U	§	negative acknowledge
22	16	026	013000	SYN	CTRL+V	▬	synchronous idle
23	17	027	013400	ETB	CTRL+W	↨	end of transm. block
24	18	030	014000	CAN	CTRL+X	↑	cancel line
25	19	031	014400	EM	CTRL+Y	↓	end of medium
26	1A	032	015000	SUB	CTRL+Z	→	substitute
27	1B	033	015400	ESC	CTRL+[	←	escape
28	1C	034	016000	FS	CTRL+\	∟	file separator
29	1D	035	016400	GS	CTRL+]	↔	group separator
30	1E	036	017000	RS	CTRL+^	△	record separator
31	1F	037	017400	US	CTRL+_	▽	unit separator