Centronics

Špička konektoru	Název signálu	Původce signálu	Význam signálu
1	$\overline{STROBE}$	počítač	Časové vymezení platnosti dat
2	$DATA_0$	počítač	Nejnižší významový bit přenášené slabiky dat
⋮	⋮	⋮	⋮
9	$DATA_7$	počítač	Nejvyšší významový bit přenášené slabiky dat
10	$\overline{ACK}$	tiskárna	Připravenost tiskárny a konec tisku znaku
11	BUSY	tiskárna	Tiskárna je obsazena
12	PAPER EMPTY	tiskárna	V tiskárně není založen papír
13	SELECT	tiskárna	Tiskárna je připravena ke komunikaci
14	AUTO LF	počítač	Tiskárna vždy po CR automaticky provede LF
15	$\overline{ERROR}$	tiskárna	Chyba tiskárny
16	$\overline{INIT}$	počítač	Impuls startující inicializaci tiskárny
17	SELECT IN	počítač	Žádost o zpřístupnění tiskárny
18–25	GROUND	–	Zem, úroveň 0 V (logická 0)

Signály mají úrovně logiky TTL.

Na počítači je 25kolíkový konektor Cannon **samice**.