- **Sledované operace**
  - **stisknutí klávesy**
  - **puštění klávesy**
  - **autorepeat**

  Všechny tyto operace vysílají do počítače 1 bajt = scan-kód

- **autorepeat**

  Realizuje řadič klávesnice

- **Tvorba scan-kódu:**

stisk $\mathbb{Z}$	44_{10}	
puštění $\mathbb{Z}$	172_{10}	(44_{10}+ **nejvyšší bit)**
autorepeat:	**44 44 44 44 ... 172**	

- **Každá akce klávesnice**
  - **vyvolá INT 9 (maskovatelné),**
  - **uloží scan-kód do V/V brány** 96_{10} **(60h).**